

**1Tech.bg**

Директен вносител

Мини GPS Тракер, Модел GF-07, За проследяване, Подслушване, Слот за SIM карта, Слот за Mini TF card, Черен

- Джобен размер устройство за проследяване и подслушване в реално време с gprs тракер.
- С два мощни магнита за лесно и сигурно закрепване към предмети и автомобили. Не е необходима допълнителна инсталация.
- Тракерът GF-07 работи със SIM карта
- Вграден микрофон.
- Подслушване с Функция за запис

ЗАБЕЛЕЖКА: Точността на GPS локацията зависи метеорологичните условия, гъстотата на GSM клетките, вида на терена и др.

Спецификации:

- Черен цвят
- Материал: пластмаса
- Размер (приблизително): 35x20x14мм
- Точност на GPS позициониране: около 100м
- Карта: мини TF карта
- Тип антена: gsm/gprs (2g/2.5g)
- Мрежа: GSM/GPRS
- GPRS: TCP/IP
- GSM диапазон: 850/900/1800/1900mhz
- gms време за местоположение: 25 секунди
- Непрекъснат разговор: 150-180 мин
- Вход за зареждане: AC 110 - 220V, 50/60Hz
- Изход: DC 5V, 300 - 500mA
- Капацитет на батерията: 3.7v 400mAh литиево-йонна батерия
- Работно напрежение: 3.4 - 4.2V DC
- Температура на съхранение : -40 до 85°C
- Работна температура: -20 до 55°C
- Влажност: 5%-95% без конденз
- Ток в режим на готовност: около 2.5 mA
- Ток на говорене: около 150 mA
- Водоустойчивост
- Батерия: вградена литиево-йонна батерия 3.7V 400mAh
- Време за зареждане: 4 часа
- Време на готовност: 12 дни
- Време в работно състояние: 3 - 5 дни
- Време за GPS позициониране: 25s
- Дължина на USB кабела: 65 см

**1Tech.bg**

Директен вносител

**1Tech.bg**

Директен вносител

Пакетът включва:

- 1x мини магнитно gprs устройство (**SIM карта и TF карта не са включени**)
- 1x USB кабел за зареждане
- 1x Ръководство за употреба на английски език

Специално предупреждение: когато захранването на батерията е недостатъчно (мощността е под 5%), моля, заредете навреме, например, ако батерията е в състояние на работа за дълго време, това неизбежно ще доведе до дълбоко разреждане на батерията, което ще повлияе на неговата производителност и експлоатационен живот. Ако тракера не се използва, заредете батерията с 60-80%, изключете захранването на тракера, съхранявайте, не за дълго време (три месеца). Презаредете батерията.

Подготовка за използване:**Зареждане:**

- За да заредите тракера, трябва да вземете USB кабела, който идва с комплекта, и да го свържете към лаптоп или компютър, като може да използвате стандартен захранващ адаптер за зареждане от мрежата.
- Време за зареждане 2 часа.
- Зареждането трябва да се извърши с поставени SIM и SD карти.

Поставане на SIM картата:

- Трябва да инсталирате обикновена SIM карта (можете да използвате SIM карта от всеки оператор)
- След като SIM картата бъде поставена, червената светлина се включва и изключва. Означава, че тракерът е намерил SIM картата и е готов за работа.

Поставяне на SD карта:

- Трябва да закупите флаш устройство с размер до 32 GB.
- Форматирайте във FAT32 (по подразбиране е форматиран по този начин)
- Инсталацията се извършва през SIM картата.

Като изпратите SMS до GPS тракера, можете да получите следните функции:

- Отделен запис на глас
- Обратно повикване с гласов контрол (когато звукът около локатора надвиши 40 db, локаторът автоматично ще ви позвъни)
- Заявка за GPRS местоположение
- Гласова подкана в реално време
- Заявка за проследяване на местоположението
- Изтрийте съдържанието на картата с памет
- Запитване за състоянието на тракера (всички функции са включени или изключени, капацитет на батерията, номер на обвързване, сила на сигнала, честота, GPRS, TF карта и др.)
- Рестартирайте или изключете GPS тракера
- Зареждането на батерията се показва всеки път, когато търсите отговор

**1Tech.bg**

Директен вносител

**1Tech.bg**

Директен вносител

Начин на използване:

⇒ **Подготовка:** Поставете SIM картата на телефона и мини картата с памет в локатора.

⇒ **Монтиране:** Отворете капака на GPS тракера, поставете SIM картата и мини картата с памет, като ще се включи автоматично. Червената светлина ще мига 4 пъти и ще влезе в режим на готовност след 30 секунди.

⇒ **Светлинен индикатор:** Обикновено свети при стартиране и мига, когато батерията е изтощена.

⇒ **Основен обвързващ номер:** чрез мобилен телефон изпратете **SMS с текст 000** до тракера, в отговор ще получите съобщение: [The Set; Binding + Master Number - установена е връзка с вашият телефон].

⇒ **Аудио комуникация:** Възможност за слушане на звука около локатора: Наберете от своя телефон номера на SIM картата на GPS тракера. След няколко секунди можете да чуете звука около тракера GF-07. В този момент тракерът няма да излъчва светлинни и звукови сигнали.

⇒ **Запис на звук около GPS Тракера GF-07 на картата с памет:** Изпратете SMS от телефона си с **текст 555** до тракера, по-късно устройството ще отговори със съобщение; [Snd; записът започна]

⇒ **Режим на аларма. Звуков сензор:** От мобилния си телефон изпратете **SMS текст 666** до номера на тракера, за да поставите GF-07 в режим на аларма (изчакване), по-късно устройството ще отговори на телефонното съобщение; [DT; has been successfully set sound monitor, alarm telephone callback; - следене на звука, аларменото телефонно обаждане е настроено успешно].

Когато звукът около тракера надвиши 40 dB, GPS GF-07 автоматично ще се обади на предварително зададения телефонен номер. Ще може да слушате всичко каквото се случва в този момент.

⇒ **Заявка за GPRS местоположение:** изпратете **SMS с текст 777** от мобилен телефон до номера на тракера, по-късно на телефона си ще получите отговор с координатите на географското местоположение на тракера на китайски и връзка към Google maps. Картата на мобилния телефон ще се покаже, след като отворите връзката и текстовия адрес.

⇒ **Състояние на локатора:** изпратете **SMS с текст 888**. Ще бъде върнато съобщение с информация: капацитет на батерията, вързан телефонен номер, сила на сигнала, капацитет на TF картата и др.).

⇒ **Функции за нулиране:** чрез мобилен телефон изпратете **SMS с текст 999** до номера на тракера. След около минута в отговор ще получите съобщение, че функциите са променени - нулирани.

**1Tech.bg**

Директен вносител

**1Tech.bg**

Директен вносител

⇒ **Изтриване на съдържание от картата с памет:** изпратете **SMS с текст 445**. Ще получите съобщение в отговор: TF картата е изчистена.

⇒ **Завършване на работата:** изпращане на **SMS с текст 444**. Получаване на отговор на мобилния телефон „Нулиране; всички задачи са отменени“

Може да следите за местоположението на тракера от сайта gps958.com. Това става като изпратите СМС към тракера с текст 102. В отговор ще получите логин и парола за достъп.

**1Tech.bg**

Директен вносител